

| Típusjel | Névl.hűtési teljesítmény kW | Névl.elektrelj. felvétel hűtészor kW | EER | Névl.fűtési teljesítmény kW | Névl.elektrelj. felvétel fűtészor kW | COP | Elektromos betáp V/f | Névleges áram- felvétel hűtészor A | Névleges áram- felvétel fűtészor A | Maximális áramfelvétel A | Betépkábel keresztm. mm2 | Javasolt kismegszakító |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| GMV-120WL/C-T | 12,1 | 3,03 | 3,99 | 14 | 3,27 | 4,28 | 230V-1F | 13,41 | 14,47 | 19 | 3x4 | 1x25 C |
| GMV-120WL/C-X | 12,1 | 3,03 | 3,99 | 14 | 3,27 | 4,28 | 400V-3F | 3x5,4 | 3x5,8 | 3x11,1 | 5x2,5 | 3x16 C |
| GMV-140WL/C-T | 14 | 3,59 | 3,90 | 16,5 | 3,95 | 4,18 | 230V-1F | 15,88 | 17,48 | 25 | 3x4 | 1x32 C |
| GMV-140WL/C-X | 14 | 3,59 | 3,90 | 16,5 | 3,95 | 4,18 | 400V-3F | 3x6,4 | 3x7,1 | 3x12 | 5x2,5 | 3x16 C |
| GMV-160WL/C-T | 16 | 4,75 | 3,37 | 18 | 4,65 | 3,87 | 230V-1F | 21,02 | 20,58 | 28 | 3x6 | 1x40 C |
| GMV-160WL/C-X | 16 | 4,75 | 3,37 | 18 | 4,65 | 3,87 | 400V-3F | 3x8,5 | 3x8,3 | 3x12,5 | 5x2,5 | 3x16 C |
| GMV-224WL/C-X | 22,4 | 6,12 | 3,66 | 24 | 4,9 | 4,90 | 400V-3F | 3x10,9 | 3x8,8 | 3x17,2 | 5x2,5 | 3x20 C |
| GMV-280WL/C-X | 28 | 7,78 | 3,60 | 30 | 6,12 | 4,90 | 400V-3F | 3x13,9 | 3x10,9 | 3x22,4 | 5x2,5 | 3x25 C |
| GMV-335WL/C-X | 33,5 | 9,57 | 3,50 | 35 | 7,14 | 4,90 | 400V-3F | 3x17,1 | 3x12,8 | 3x24,5 | 5x4 | 3x32 C |
| GMV-224WM/E-X | 22,4 | 4,74 | 4,73 | 25 | 4,81 | 5,20 | 400V-3F | 3x8,47 | 3x8,6 | 3x16,1 | 5x2,5 | 3x20 C |
| GMV-280WM/E-X | 28 | 6,25 | 4,48 | 31,5 | 5,67 | 5,56 | 400V-3F | 3x11,17 | 3x10,14 | 3x20,9 | 5x2,5 | 3x25 C |
| GMV-335WM/E-X | 33,5 | 8,4 | 3,99 | 37,5 | 7,14 | 5,25 | 400V-3F | 3x15,02 | 3x12,76 | 3x24,6 | 5x4 | 3x32 C |
| GMV-400WM/E-X | 40 | 10,53 | 3,80 | 45 | 9,51 | 4,73 | 400V-3F | 3x18,82 | 3x17 | 3x28,8 | 5x6 | 3x40 C |
| GMV-450WM/E-X | 45 | 12,82 | 3,51 | 50 | 10,86 | 4,60 | 400V-3F | 3x22,92 | 3x19,41 | 3x33,2 | 5x6 | 3x40 C |
| GMV-224WM/H-X | 22,4 | 6,59 | 3,40 | 25 | 6,28 | 3,98 | 400V-3F | | | 3x23 | 5x2,5 | 3x20 C |
| GMV-280WM/H-X | 28 | 10,57 | 2,65 | 31,5 | 9,52 | 3,31 | 400V-3F | | | 3x23,5 | 5x2,5 | 3x25 C |
| GMV-335WM/H-X | 33,5 | 12,88 | 2,60 | 37,5 | 10,36 | 3,62 | 400V-3F | | | 3x24,1 | 5x4 | 3x32 C |
| GMV-400WM/H-X | 40 | 16 | 2,50 | 45 | 11,61 | 3,88 | 400V-3F | | | 3x37,5 | 5x6 | 3x40 C |
| GMV-450WM/H-X | 45 | 21,33 | 2,11 | 50 | 14,51 | 3,45 | 400V-3F | | | 3x39,3 | 5x6 | 3x40 C |
| GMV-560WM/H-X | 56 | 22,78 | 2,46 | 63 | 21,03 | 3,00 | 400V-3F | | | 3x48 | 5x6 | 3x50 C |
| GMV-615WM/H-X | 61,5 | 27 | 2,28 | 69 | 24,27 | 2,84 | 400V-3F | | | 3x49 | 5x6 | 3x50 C |